



CONFIGURANDO DDNS MYQ-SEE NO DVR DA NEOCAM

neocam

Este documento irá dizer-lhe como configurar um nome de host DNS dinâmico no site da **MYQ-SEE** DDNS, este serviço dá direito a 05(cinco) contas gratuita por cada registro de email.

Obs.: As configurações utilizadas abaixo foram apenas como exemplos, por essa razão forneça seus próprios dados.

1º Passo

- Primeiro você precisa criar uma conta, no <http://www.myq-see.com>


Logon

Registration

Welcome to myq-see.com

Create a user account or choose existing users below to begin.

DDNS account creation.

NEW USER REGISTRATION	
EMAIL ADDRESS	<input type="text" value="suporte@neocam.com.br"/>
PASSWORD	<input type="password" value="....."/> ?
PASSWORD CONFIRM	<input type="password" value="....."/>
FIRST NAME	<input type="text" value="neocam"/>
LAST NAME	<input type="text" value="importadora"/>
SECURITY QUESTION.	<input type="text" value="My pets name."/> ▼
ANSWER	<input type="text" value="neocam"/>
CONFIRM YOU'RE HUMAN	 New Captcha <input type="text" value="459689"/> Enter the text you see above
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/>	

- Depois de inserir suas informações de registro conforme o modelo acima,



neocam

clique em **Logon**, em **EMAIL ADDRESS** coloque seu endereço de email (Ex: suporte@neocam.com.br) em **PASSWORD** coloque senha (Ex.: *****).



neocam

Q-See

Logon

Registration

Welcome to myq-see.com

Enter your user name and password. Choose logon to continue.

Enter your user name and password below.

USER LOGON	
EMAIL ADDRESS:	te@neocam.com.br
PASSWORD:	••••••••••
Password is case sensitive.	
<input type="button" value="Logon"/> <input type="button" value="Reset"/>	

[Forgot your password?](#)

All Rights Reserved © 2010 Q-See

2º Passo

- Depois de efetuar o login em sua conta, clique em **Domains** para escolher o nome no qual vai acessar o DVR, conforme o exemplo abaixo, depois de escolher o nome, verifique se o mesmo está disponível clicando na opção **Request Domain**.(Ex.:dvrazul).



User Settings

Domains

Logout

Domain Name Creation

Enter a new domain name below.

You must create a domain name to continue.

Domain name must start with (a-z, 0-9). Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive.

dvrazul

.myq-see.com

Request Domain

All Rights Reserved © 2010 Q-See

3º Passo

- Após registrar seu DDNS com sucesso conforme imagem abaixo, chegou a hora de configurar o equipamento.



User Settings

Domains

Logout

My Domains

Your domain names are listed below. Choose create new domain to add additional domain names.

Your domain was successfully created.

Search by Domain.

Search

Click a name to edit your domain settings.

NAME	STATUS	DOMAIN
DVRAZUL	✓	dvrazul.myq-see.com
Last Update: <i>Not yet updated</i> IP Address: 187.38.160.3		



neocam

CONFIGURANDO O DDNS MYQ-SEE NO DVR NEOCAM

4º Passo

- Depois que você criou o seu DDNS MYQ-SSE, agora chegou a vez de configurar no DVR, abaixo segue um exemplo de como realizar a configuração, Clique com o botão direito do mouse, em seguida clique em **MENU**, depois clique em **SISTEMA**, em seguida na opção **CONFIGURAÇÃO DE REDE**, agora clique na aba **SERVIÇOS**, vá até a opção DDNS, clique no tipo de DDNS, escolha a opção: MYQ-SEE, em seguida clique na caixa para ativar, no Nome de Domínio insira o domínio criado no MYQ-SEE DDNS, conforme abaixo, digite o Nome do Usuário(Ex.:suporte@neocam.com.br) e a senha, em seguida clique em OK para salvar a configuração.

DDNS

Tipos de DDNS **MYQ-SEE** ▼

Ativar

Nome do Domínio **dvrazul.myq-see.com**

Usuário **suporte@neocam.com.br**
●●●●●●●

OK Cancel

Equipe Suporte Neocam